

KW	HP	TYPE		rpm	η%	cosφ	In (A) 400V 50Hz	$\frac{I_s}{I_n}$	Cn (Nm)	$\frac{C_s}{C_n}$	$\frac{C_{max}}{C_n}$	W (Kg)
6 poles - 1000 rpm												
0,09	0,16	6SM	63A-6	840	42,0	0,61	0,51	3,5	1,02	2	2	4,2
0,12	0,16	6SM	63B-6	850	45,0	0,62	0,6	3,5	1,4	2,0	2,0	4,8
0,18	0,25	6SM	71A-6	880	56,0	0,66	0,7	4,0	2,0	1,6	1,7	6,0
0,25	0,34	6SM	71B-6	900	59,0	0,70	0,9	4,0	2,7	2,1	2,2	6,5
0,37	0,5	6SH	71B-6	890	61,0	0,69	1,3	4,0	4,0	2,0	2,1	7,2
0,37	0,5	6SM	80A-6	900	62,0	0,70	1,2	4,0	3,9	1,9	1,9	8,2
0,55	0,75	6SM	80B-6	900	67,0	0,72	1,7	4,0	5,8	2,0	2,3	9,9
0,75	1	6SH	80B-6	900	68,0	0,72	2,2	4,0	8,0	2,0	2,3	11,3
0,75	1	T2H	80B-6	930	75,9	0,64	10,3	4,6	7,7	3,1	2,9	12,3
0,75	1	6XM	90S-6	945	75,9	0,64	2,2	4,7	7,6	3,1	3,1	13,0
1,1	1,5	6XM	90L-6	945	78,1	0,69	3,0	5,0	11,1	3,2	3,2	16,4
1,5	2	T2H	90L-6	935	79,8	0,70	19,8	5,1	15,3	2,7	2,9	16,0
1,5	2	6XM	100L-6	955	79,8	0,72	3,7	5,9	15,0	3,1	2,9	21,6
2,2	3	T2H	100L-6	950	81,8	0,72	29,7	5,5	22,1	2,5	2,7	25,0
2,2	3	6XM	112M-6	950	81,8	0,74	5,2	5,5	22,0	2,6	2,8	29,5
3	4	T2H	112M-6	955	83,3	0,72	41,2	5,7	30,0	2,3	2,8	31,0
3	4	6XM	132S-6	960	83,3	0,77	6,8	5,7	29,8	2,2	2,7	35,2
4	5,5	6XM	132MA-6	965	84,6	0,75	9,1	6,2	39,6	2,4	2,7	45,0
5,5	7,5	6XM	132MB-6	965	86,0	0,75	12,2	6,7	54,3	2,6	2,7	53,5
7,5	10	T2H	132MA-6	970	87,2	0,76	130,7	8,0	73,8	3,1	3,2	66,0

KW > (HIGHER POWER)

ELVEM S.R.L.

Phone: (+39) 0424.513972 - (+39) 0424.35410 - Fax: (+39) 0424.35405

www.elvem.it