



KW	HP	TYPE		rpm	η%	cosφ	In (A) 400V 50Hz	$\frac{I_s}{I_n}$	Cn (Nm)	$\frac{C_s}{C_n}$	$\frac{C_{max}}{C_n}$	W (Kg)
2 poles - 3000 rpm												
0,09	0,12	6SM	56A-2	2670	57,0	0,65	0,35	6	0,32	2,2	2,4	2,8
0,12	0,16	6SM	56B-2	2730	62,0	0,69	0,4	6,0	0,4	2,2	2,4	3,2
0,18	0,25	6SH	56B-2	2750	65,0	0,72	0,6	6,0	0,6	2,2	2,4	3,5
0,18	0,25	6SM	63A-2	2710	63,0	0,75	0,6	6,0	0,6	2,2	2,4	4,0
0,25	0,34	6SM	63B-2	2710	65,0	0,78	0,7	6,0	0,9	2,2	2,4	4,4
0,37	0,5	6SH	63B-2	2710	65,0	0,78	1,1	6,0	1,3	2,2	2,4	4,9
0,37	0,5	6SM	71A-2	2730	70,0	0,79	1,0	6,0	1,3	2,2	2,4	5,6
0,55	0,75	6SM	71B-2	2760	71,0	0,79	1,4	6,0	1,9	2,2	2,4	6,1
0,75	1	6XH	71B-2	2810	77,4	0,79	10,3	5,8	2,5	3,4	3,5	7,5
0,75	1	6XM	80A-2	2840	77,4	0,81	1,7	5,8	2,5	2,9	3,3	8,9
1,1	1,5	6XM	80B-2	2860	79,6	0,82	2,4	6,8	3,7	3,5	3,6	10,6
1,5	2	6XH	80B-2	2860	81,3	0,80	25,6	7,7	5,0	4,2	3,8	13,0
1,5	2	6XM	90S-2	2860	81,3	0,84	3,1	6,9	5,0	3,5	3,6	13,2
2,2	3	6XM	90L-2	2870	83,2	0,83	4,6	7,9	7,3	4,1	4,1	16,1
3	4	6XH	90L-2	2880	84,6	0,83	59,8	9,7	9,9	4,9	4,4	20,0
3	4	6XM	100L-2	2900	84,6	0,86	5,9	7,8	9,9	3,4	3,4	22,7
4	5,5	6XH	100L-2	2910	85,8	0,87	73,5	9,5	13,1	3,6	3,7	26,0
4	5,5	6XM	112M-2	2910	85,8	0,87	7,6	7,5	13,1	2,7	3,3	26,4
5,5	7,5	6XH	112M-2	2910	87,0	0,87	110,1	10,5	18,0	3,6	4,5	32,1
5,5	7,5	6XM	132SA-2	2920	87,0	0,88	10,4	7,7	17,9	2,4	3,0	42,3
7,5	10	6XM	132SB-2	2920	88,1	0,88	13,8	8,4	24,4	2,6	3,2	46,2
9,2	12,5	6XH	132MA-2	2920	88,7	0,89	164,9	9,8	30,1	3,5	3,9	51,6
11	15	6XH	132MB-2	2930	89,4	0,90	187,5	9,5	35,9	4,0	4,1	54,5

KW > (HIGHER POWER)

ELVEM S.R.L.

Phone: (+39) 0424.513972 - (+39) 0424.35410 - Fax: (+39) 0424.35405

www.elvem.it