

KW	HP	TYPE		rpm	η%	cosφ	In (A) 400V 50Hz	$\frac{I_s}{I_n}$	Cn (Nm)	$\frac{C_s}{C_n}$	$\frac{C_{max}}{C_n}$	W (Kg)
4 poles - 1500 rpm												
0,06	0,09	6SM	56A-4	1320	48,5	0,59	0,3	6	0,43	2,3	2,4	3
0,09	0,12	6SM	56B-4	1320	50,0	0,61	0,4	6,0	0,7	2,3	2,4	3,3
0,12	0,16	6SH	56B-4	1320	52,0	0,63	0,5	6,0	0,9	2,2	2,4	3,5
0,12	0,16	6SM	63A-4	1350	57,0	0,64	0,5	6,0	0,9	2,2	2,4	3,9
0,18	0,25	6SM	63B-4	1350	59,0	0,65	0,7	6,0	1,3	2,2	2,4	4,3
0,25	0,34	6SH	63B-4	1350	60,0	0,66	0,9	6,0	1,8	2,2	2,4	4,8
0,25	0,34	6SM	71A-4	1350	60,0	0,72	0,8	6,0	1,8	2,2	2,4	5,4
0,37	0,5	6SM	71B-4	1370	65,0	0,74	1,1	6,0	2,6	2,2	2,4	6,2
0,55	0,75	6SH	71B-4	1380	66,0	0,75	1,6	6,0	3,8	2,2	2,4	7,3
0,55	0,75	6SM	80A-4	1370	67,0	0,75	1,6	6,0	3,8	2,2	2,4	9,0
0,75	1	6XM	80B-4	1410	79,6	0,75	1,8	5,3	5,1	2,8	3,0	11,1
1,1	1,5	T2H	80B-4	1420	81,4	0,72	15,7	5,8	7,4	2,7	2,8	12,3
1,1	1,5	6XM	90S-4	1420	81,4	0,72	2,7	6,7	7,4	3,8	2,6	13,9
1,5	2	6XM	90L-4	1425	82,8	0,72	3,7	7,2	10,0	4,0	2,7	16,9
2,2	3	T2H	90L-4	1420	84,3	0,76	31,7	6,4	14,8	3,1	3,4	18,8
2,2	3	6XM	100LA-4	1445	84,3	0,77	4,9	7,4	14,5	3,6	3,6	22,4
3	4	6XM	100LB-4	1440	85,5	0,78	6,5	7,8	19,9	3,8	3,5	26,4
4	5,5	T2H	100LB-4	1445	86,6	0,80	60,0	7,2	26,4	2,8	3,2	28,6
4	5,5	6XM	112M-4	1430	86,6	0,81	8,1	7,1	26,3	3,1	2,9	32,3
5,5	7,5	T2H	112M-4	1445	87,7	0,80	93,9	8,3	36,3	3,7	3,6	36,7
5,5	7,5	6XM	132S-4	1450	87,7	0,83	10,9	7,4	36,1	2,6	2,7	43,0
7,5	10	6XM	132M-4	1455	88,7	0,84	14,6	7,7	49,2	2,8	2,7	52,6
9,2	12,5	T2H	132MA-4	1455	89,8	0,85	153,1	8,8	60,4	2,9	3,2	60,1
11	15	T2H	132MB-4	1460	89,8	0,85	193,5	9,3	72,0	3,3	3,6	68,0

KW > (HIGHER POWER)

ELVEM S.R.L.

Phone: (+39) 0424.513972 - (+39) 0424.35410 - Fax: (+39) 0424.35405

www.elvem.it